

## DS-PM1-O1H-WB

Interruptor de pared inalámbrico



- Comunicación inalámbrica bidireccional de 433 MHz
- Cifrado AES-128
- Pantalla LED, muestra el estado del dispositivo y reproduce la pantalla de encendido / apagado
- Diseño de caja pequeña, que se puede esconder fácilmente
- Operación de automatización, un botón se enciende / apaga desde la aplicación / llavero / teclado
- Establecer escenarios por diferentes eventos



## · Especificación

| Modelo                      |                             | DS-PM1-O1H-WB  |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Funciones de software       | Botón de función            | 1, para inicialización   |
|                             | Configuración del escenario | Por alarma, por operación, por falla, por horario, por manual                |
| Características de hardware | Salida de relé              | 1, NO / NC (100 a 240 VCA, máx. 13 A )                                       |
|                             | Puerto serial               | 1, para depurar  |
| Eléctrico características   | Fuente de alimentación      | 100 VCA a 240 VCA, 50/60 HZ  |
| Monitor                     | Estado de los LED           | 3, registro / señal (verde / rojo), potencia (verde), estado del relé (azul) |
| General                     | Temperatura de operacion    | - 10 °C hasta +55 °C   |
|                             | Operación humedad           | 10 % hasta 90 %  |
|                             | Material de la cáscara      | El plastico  |
|                             | Dimensiones (An x Al x Pr)  | 38 x 25 x 18 mm  |
|                             | Peso                        | 31,5 g   |
|                             | Color                       | Blanco   |
|                             | Metodo de instalacion       | Montaje en pared o caja de distribución interior                             |

## · Modelo disponible

DS-PM1-O1H-WB

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com