

DS-PWA48-E-WB

AX PRO

AX PRO admite métodos de comunicación Wi-Fi, TCP / IP. También es compatible con Hik-ProConnect, Hik-Connect, Hik IP Receiver, Hik IP Receiver Pro y Hik-Central, que es aplicable a los escenarios de mercado, tienda, casa, fábrica, almacén, oficina, etc.



Función clave

- TCP / IP, Wi-Fi
- Protocolo inalámbrico de nueva generación: Tri-X / Cam-X Larga
- distancia de transmisión de RF
- Comunicación bidireccional con cifrado AES-128
- Conecta hasta 48 zonas / salidas inalámbricas, 16 llaveros inalámbricos, 2 repetidores, 4 sirenas, 8 lectores de etiquetas y teclados y 48 PIRCAM.
- Admite hasta 16 usuarios de red, incluido 1 instalador, 1 administrador y 14 usuarios normales Mensaje de voz
- Configuración a través de cliente web, cliente móvil y Convergence Cloud La configuración de Hik-Connect y
- Hik-ProConnect depende del nivel de acceso del usuario Visualiza videos en vivo desde Hik-Connect
- Videoclips de alarma a través de correos electrónicos y
- APLICACIÓN Carga informes de alarma a ARC
- Admite indicador LED para indicar el estado del sistema Batería de
- respaldo de litio de 4520 mAh
- Protocolo SIA-DC09 y es compatible con el formato de datos Contact ID y SIA Admite el receptor
- Hik-IP y el receptor Hik-IP Pro para la comunicación ARC

Modelo disponible

- DS-PWA48-E-WB



Especificación

| | | AX PRO E |
|------------------------------|---|--|
| Básico | Frecuencia | 433 Mhz |
| | Tipo inalámbrico | Inalámbrico bidireccional |
| | Seguridad inalámbrica | Cifrado AES con esperanza de frecuencia 128 |
| | Zonas inalámbricas | Hasta 48 |
| | Salidas inalámbricas | |
| | Lectores de etiquetas y teclados inalámbricos | Hasta 8 |
| | Sirenas inalámbricas | 4 |
| | Llaveros inalámbricos | dieciséis |
| | Repetidores inalámbricos | 2 |
| | Etiquetas | dieciséis |
| | PIRCAM | 48 |
| | CÁMARA IP incorporada | Clips de 2 * 7s 4 clips tienen su propio almacenamiento, no se reemplazan entre sí |
| | Integración | |
| Usuario | Instalador | 1 |
| | Administración | 1 |
| | Usuarios | 14 |
| Funciones clave del software | Areas | 8 |
| | Mensaje de voz | Soportado |
| | Altavoz integrado | Soportado |
| | Lector de etiquetas integrado | N / A |
| | LED Estado | Armado / Desarmado, Alarma, Sabotaje, Fallo, Nube, Energía 5000 |
| | Registro de memoria almacenado | |
| | Salida RS-232 | Soportado |
| | Herramientas de programación | Hik-Connect / Hik-ProConnect / Portal web / IVMS4200 / Nube de convergencia |
| | Actualización de firmware | APP Manual o Web Away |
| | ArmModes | / Stay |
| | Armado / Desarmado Automático | Soportado |
| | Temporizadores | |
| | Armado Forzado con Zonas Abiertas | Soportado |
| Diagnóstico de vía APP o Web | Soportado | |
| Comunicación | Puerto LAN | Soportado |
| | Wi-Fi a bordo | Soportado (2.4G) |
| | GPRS a bordo | N / A |
| | 3 / 4G a bordo | N / A |

| | | |
|----------------|--|--|
| | Ranura SIM | N / A |
| | Notificación por SMS | N / A |
| | Llamada de voz de alarma | N / A |
| | Protocolo ARC | SIA DC09 (SIA nivel 2, ID de contacto), ISUP, ISAPI (SDK) Receptor Hik-IP y receptor Hik-IP Pro (Sur-Gard y Ademco 685) Admite verificación de video y control remoto |
| | Aplicación de usuario para operar la | Soportado |
| | aplicación de instalación para programación | Soportado |
| | Servidor web para mantenimiento (fuera de línea configuración) | Soportado |
| Hardware | Soporte de batería | 12 horas |
| | Fuente de alimentación | Fuente de alimentación incorporada |
| | Paquete de baterías | Batería incorporada de plástico Li |
| | Alojamiento | |
| Automatización | Horarios | Interruptor de pared, relé y enchufe (tiene horario) compatible |
| Aprobaciones | CE / CB | |
| | Rohs / Reach / WEEE | Soportado |
| | FCC | Soportado |
| Otros | Temperatura de operacion | - 10 ° C hasta +55 ° C |
| | Dimensiones (An x Al x Pr) | 170,0 mm (6,7 ") x 170,0 (6,7") mm x 38,6 mm (1,5 ") |
| | Peso | 557,5 g (19,7 onzas) |

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com