

YMF-30

Modalidad Normal



<p>Antes de Iniciar Clave maestra por default: 1234 +R para entrar al menú de opciones El botón R está situado alrededor de las baterías dentro de la chapa</p>	<p>Para registrar una nueva tarjeta * Presione R en la parte de atrás de la cerradura * Aproxime la tarjeta que será registrada * Presione R</p>	<p>Registrar contraseña Temporal * Introducir la contraseña de usuario registrada * Oprimir el botón R * Escribir 2 y # * Escribir 1 y # * Escribir nueva contraseña temporal * Presione R</p>	<p>Registrar contraseña de visitantes * Introduzca una contraseña de usuario registrada * Presione R * Escriba 1 y # * Escriba 1 y # * Introduzca el nuevo código de visitante y # * Presione R</p>	
<p>Eliminar todas las tarjetas * Introducir contraseña de usuario registrada y el botón R * presione 3 y # * Introducir contraseña de usuario + # * Presione R</p>	<p>Eliminar contraseña temporal * Introducir una contraseña de usuario registrada * Oprime el botón R * Escribir 2 y # * Escribir 3 y # * Introducir la contraseña de usuario registrada + # * Presione R</p>	<p>Eliminar contraseña de visitantes * Introducir contraseña de usuario registrado * Oprimir R * Escribir 1 y # * Escribir 3 y # * Escribir una contraseña de usuario registrada + # * Presione R</p>	<p>Modificar la clave maestra * Escriba la contraseña maestra actual * Oprima el botón R * Escriba 1 y # * Escriba la nueva contraseña maestra que será registrada + # * Repita la nueva contraseña maestra + # * Presione R</p>	<p>Para cambiar al modo avanzado * Escriba una contraseña de usuario registrada * Oprime el botón R * Escriba 4 y # * Escriba 1 y # * Poner una nueva contraseña maestra para ser registrada + # * Repita la nueva contraseña maestra * Oprima el botón R</p>